


■本体の充電



2～3ミリほど金属部分が見える状態で大丈夫です。



充電中はステータスランプ 50%が数時間点灯します。(消灯で完了)



※「%表示」はダミーです。バッテリー残量ではありません。

■スマートフォン等への給電



1. **USB端子**に付属の端末給電ケーブルを差し込みます。
2. コネクタを選び、充電したい端末に差し込みます。


3. **バッテリー用電源ボタン**を押すと、LEDランプが点灯し、給電を開始します。
4. **バッテリー用電源ボタン**を2回押すと、LEDランプが消灯、給電を停止します。

※本製品はスマートフォンや小型カメラに電力供給ができますが、容量が2000mAhに限られております。

フル給電能力はありませんので、ご了承の上お使いください。またすべての機種への給電を保証するものではありません。

■赤外線ライト

バッテリー用電源ボタンを約2秒間押し続けると、赤いランプが点灯します。




ボタンを押し続けると消灯します。


※有効照射距離は約30cmです。

■各記録モード

電源・操作ボタン




電源・操作ボタンを1回押すとステータスランプ100%が点灯します。(待機状態)




※電源オンから数秒間はシステム起動中なので、操作を受けません。
待機状態のまま何もしないと約1分で電源がオフになります。


録画



写真



ボイスレコーダ



動体検知録画

